

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДІРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ДУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка»

**Інструкція
з охорони праві
при роботі на персональному комп'ютері, ноутбуці, принтері,
ксероксі та іншій оргтехніці**

м. Дрогобич
2022 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГАРАСА ШЕВЧЕНКА»



ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 2
при роботі на персональному комп'ютері, ноутбуці, принтері,
ксерокес та іншій оргтехніці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція встановлює вимоги охорони праці для працівників Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (далі – Університет) допущених до самостійної роботи на персональному комп'ютері (далі – ПК), ноутбуці, принтері, ксерокес та іншій оргтехніці (далі – ОТ).

1.2. Невиконання цих вимог цієї інструкції розглядається як порушення виробничої дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3. До самостійної роботи на ПК та ОТ допускається особа, яка за попереднім медичним обстеженням не має професійних, отримала відповідний підтвердження з питань охорони праці та пожежної безпеки, первинний підтвердження з питань охорони праці на робочому місці, має після групу допуску з електробезпеки. Жінки, з моменту зявлення пагінності та впродовж подування грудю дитини, не допускаються до роботи на ПК та ОТ.

1.4. Повторний підтвердження з питань охорони праці працівники, які працюють з ПК та ОТ отримують один раз на шість місяців, а періодичний медичний осмотри – один раз на рік.

1.5. Працівник, допущений до самостійної роботи на ПК та ОТ, повинен:

- знати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання роботи та під час перебування на території Університету;

- знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а також норм і вимог, встановлених в інструкціях з охорони праці та пожежної безпеки;

- несе особисту відповідальність за порушення встановлених вимог;

- виконувати після тут роботу, яка визначена посайдовими інструкціями.

1.6. У разі трамування або недоламання припинити роботу, сповістити про це керівництво та звернутися в медпункт по допомозу.

1.7. Вживати таку необхідно в спеціально обладнаних приміщеннях.

1.8. На працівника під час роботи можуть впливати такі небезпеки та шкідливі виробничі фактори:

- одиночний робочий дімну на робочому місці;

- підвищена заледніння навколо в електричному джерелі, замикання якого може статися через тіло людини;

- робочі статичні електрики;

- недостатня концентрація пагутливих іонів у повітрі робочої зони;

- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

- підвищена напруга електричного поля;

прямий та відбитий від екрана блискіт;
несприятливий розподіл яскравості в полі зору;
недостатнє освітлення на робочому місці;

хімічні:

- підвищений вміст у повітрі робочої зони під (шаперонного, побутового), гуму, оксидів азоту.

психофізіологічні:

- монотонність праці, перенапруження зорового аналатора.

1.9. Організація робочого місця.

1.9.1 На робочому місці має бути встановлений робочий стіл, стільчики, які можуть регулюватися відповідно до потрібних параметрів, підставка для під лінз та ортогнатотримач.

1.9.2 Для пейзажів зарядів статичної електрики в приміщенні рекомендується підвищувати вологість повітря та опалюваній сезон щоденною відточуванням.

1.9.3 Сонячні кільбаски на робочому місці усуваються за допомогою регулювання відстані, підставляючись на вікнах.

1.9.4 Розташовувати дисплей на робочому місці необхідно так, щоб поверхня екрану буде в центрі поля зору, не більше як 600 мм від очей користувача. Рекомендується розміщувати елементи робочого місця таким чином, щоб зберігатися природна структура відстані від очей працівника до екрана, клавіатури, гіряча для інструментів.

1.9.5 Тривалість безперервної роботи на ІК та ОІ без регламентованих перерви не має перевищувати 2 годин.

1.9.6 Не рекомендується:

- самостійно спланювати ремонт апаратури чи її технічне налагодження.

- самочинно змінювати орієнтацію робочого місця відносно вікон та світільників, що може привести до появи прямого та відбитого блиску.

1.9.7 У приміщенні з ІК та ОІ щодня має проводитися вологе прибирання.

1.9.8 У приміщенні з ІК та ОІ має бути розширення медична антеска та вугільно-кислотний вогнегасник.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РОБОТИ.

2.1 Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому місці. Дисплей має стояти не на краю стола. Повернути дисплей так, щоб на його дручину було дивитися прямо (не з боку) з трохи зверху вниз, при цьому екран має бути підхиленім на 15-20 градусів від вертикальної площини від користувача.

2.2 Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, будівальних пінтур, штепсельних вилок, розеток, занузень.

2.3 Екран дисплея протерти спеціальною серветкою (крім рідкокристалічних екранів). Не дозволяється використовувати рідини або аерозольні засоби для очищення поверхні.

2.4 Відрегулювати освітлення на робочому місці.

2.5 Відрегулювати та зафіксувати висоту сидіння стільця, чутливі пальці відповідно до висоти підлокітників.

2.6 Вимкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах або послідовності стабілізатор напруги, системний блок, принтер (якщо передбачається друкування).

2.7 Надавлювати яскравість свіжощіння екрана дисплея, мінімальний розмір точки сінчення, фокусування, контрастність. Не слід робити зображення даними яскравим, щоб не зтомлювати очі.

2.8 При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити про це біотехнічного керівника робот.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1 Розташувати клавіатуру на робочому столі так, щоб не допускати її хитання, встановити її у зручному положенні та відрегулювати кут нахилю. Якщо підставки для

опору долоні не передбачено в конструкції клавіатури, то й слід розташувати на відстані не менш як 100 мм від переднього краю стола в оптимальній зоні моторного пояса. Під час роботи на клавіатурі слід сидіти прямо, не напружуваючись.

3.2 Не дозволяються сторонні розмови, подрібнюючі пісні.

3.3 Для зниження статичної електрики рекомендується час від часу доторкатися до металевих поверхонь (батарея центрального опалення, тощо) та вмирати таще і рукою гладкою водою.

3.4 Для зниження напруженості під час рекомендується ритмічно розподіляти і пересувати характер роботи відповідно до їх складності.

3.5 Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-смісійного напруження в томі: торового аналізатора, кистей рук, усунення негативного впливу гноянами та монотонії рекомендується виконувати спеціальні вправи та самомасаж рук та очей.

3.6 Не дозволяється:

- доторкатися однотильно скрину монітора та клавіатури;

- працювати без надлежного освітлення;

- циркулювати вентиляційні отвори апаратури будь-якими предметами, оскільки це може привести до її перегрівання;

- працювати з дисплеєм, у якого під час роботи з'являються нехарактерні сигнали, нестабільні зображення, тощо;

- допускати до обладнання сторонніх осіб без дозволу керівника;

- працювати на матричному принтері з лятою (трохи підняттою) кришкою і значно зростаючи рівень шуму;

- виконувати самостійний ремонт обладнання;

- користуватися люмінесцентними лампами, якщо Ви помните їх мерехтливість.

3.7 Одним із багатьох режимів роботи є 40-45 хвилин на ПК і ОІ і 20-25 хвилин перерви.

3.8 Під час роботи слідуйте за самоочуттями. Принимайтесь роботу, якщо виникаєте в тому змія, рівнота, слабкість. Зверніться в медпункт по звичайному, повідомте про це безпосереднього керівника.

3.9 Про кожен випадок травмування, порушення техніки безпеки, пожежної безпеки, підзвіти сповісти безпосереднього керівника.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути всю оргтехніку (якщо це увімкнена), вимкнути дисплей і системний блок, підсилювальні відки вимкнути з розеток. Накрити клавіатуру пластмасовою кришкою для запобігання потраплення в неї пилу.

4.2 Прибрати робоче місце. Організувати тацій документи поєднати в пухлісі на столі.

4.3 Ретельно вимити руки водою з мильом.

4.4 Вимкнути освітлення в приміщенні.

4.5 Повідомити керівника, або компетентну посадову особу, що відсутні несправності та ускладнення та прийнятих мір під час їх усунення у разі їх наявності.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 У випадку рівнотового зникнення напруги у мережах електроостаніння, нестано вимкнути всю оргтехніку, звичайно підсилювальні відки з розеток.

5.2 При винесенні одиниць горючої (дим, пах) гарячої поганої вимкнути електроапаратуру, повідомити керівника або компетентну посадову особу, зняти з крісла західник і приступити до його ліквідації первинними засобами пожежообслуговчої.

5.3 У разі виникнення пожежі поганої повідомити про це телефоном пожежну частину, зазначити її можливості залучуючи звісі, гасити складальні пожежі та засреження матеріальних цінностей, повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та чергового по корпусу, у разі необхідності викликати залучити служби (медичну, гауртувалину).

5.4 У разі нещасного випадку погано викликати півдку медичної допомоги, повідомити керівника, надати першу медичну допомогу потерпілому, зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування такими, якими вони були на момент події нещасного випадку, якщо це не становить загрози для життя та здоров'я працівників.

Розробив
провідний фахівець
ведення охорони праці

Ольга МОСТІНА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

Віталій НОСАЛІВ